



## VM200

Micro không dây JBL VM200 sự lựa chọn lý tưởng dành cho các dàn karaoke gia đình, dàn karaoke kinh doanh hoặc dàn âm thanh sân khấu, hội trường, sự kiện.

### Thông số

SYSTEM	
FREQUENCY BAND	640 MHz - 690 MHz
CHANNELS	69 Hz - 16 kHz
OPERATING RANGE	≈ 50 meters
FREQUENCY INCREMENT	250 kHz
FREQUENCY BANWIDTH	50 MHz
SHIPPING WEIGHT	2.5 kg
DIMENSIONS (L x W x D)	480 x 340 x 70 mm

SR200	
FREQUENCY DEVIATION	±10 kHz
FREQUENCY PREPARATION	PLL Synthesized Control
MUTE MODE	Mute & Lock Loop Circuit
DISPLAY	LCD
POWER REQUIREMENT	12 VDC, 1.25 A
AUDIO OUTPUT CONNECTOR	1x 6.35mm Unbalanced TS
HT200	
FREQUENCY DEVIATION	±10 kHz
FREQUENCY PREPARATION	PLL Synthesized Control
TRANSMISSION POWER	≤30 mW
RF OUTPUT POWER	High, Low
DISPLAY	LCD
CAPSULE	Dynamic, Super-cardioid